AP41 BP

无线话筒系统

R41分集接收机，配有B60腰包发射器

专业分集无线系统，配备B60腰包发射器。

该腰包发射器可与Audix产品线中的所有领夹、头戴、乐器、吉他或贝斯话筒一起使用。可选配件包括带BNC线缆的单空间机架安装套件（用于正面安装天线）、机架安装套件（用于在一个机架空间中安装两个系统）、有源定向天线以及最多可用于四个系统（4 个通道）的天线分配系统。

特性

- R41无线接收机
- B60腰包发射器

可用频段

A = 522 MHZ – 554 MHZ
B = 554 MHZ – 586 MHZ

R41无线接收机

频率范围	A: 522 MHz - 554 MHz / B: 554 MHz - 586 MHz
带宽	32 MHz
兼容系统	最高可以同时使用16个系统 (R41) / 8个系统(R42)
可切换频率	106 x 预设频率
手动模式	n/a
频率响应	45 Hz – 18 kHz
压缩扩张器系统	2:1
导频	32 kHz
接收系统	单调谐器，分集
信噪比	105 dB @ 30 kHz 偏差 (A计权)
总谐波失真	≤.7% (33 kHz 偏差 @1 kHz)
灵敏度	5 dBµV (S/N 60 dB @ 25 kHz 偏差, A计权)
音频输出 (AF=0)	平衡：-12 dBv @ 25 kHz 偏差, 600 ohm负载 1/4": -18 dBv @ 25 kHz 偏差, 10 kohm负载
输出接头	1/4", XLR
音频电平调整	平衡：-12 至 +9 dBu 线路：-24 至 +4 dBu (3 dB步进调整)
范围	300', (91 M)
功率要求	100 - 240V / 50 - 60 Hz, 12V DC, 1A
尺寸	205 mm (宽) x 206 mm (深) x 44 mm (高) 406 mm (宽) x 209 mm (深) x 44 mm (高) (R42)
净重	1.92 lbs. / 870 g 4.4 lbs. / 2.0 kg (R42)

B60腰包发射器

射频功率输出	10 mW, 40 mW
频率带宽	64 MHz
增益控制	0 dB, -6 dB, -12 dB
输入接头	n/a
包含电池	2 AA 1.5 V
电流消耗	110 mA 标称
电池寿命	14小时
输入阻抗	话筒：10 kohm, 线路：1 Mohm
最大声压级	128 dB 至140 dB (取决于话筒头类型)
尺寸	67 mm (宽) x 90 mm (长) x 17 mm (深) 2.6" (宽) x 3.5" (长) x .67" (深)
净重	3.0 oz / 85 g (不含电池)

Audix
A Videndum plc Brand

规格参数如有修改恕不另行通知 | V1 - JULY 2023

官方微信 官方微博

易科 EZPRO 深圳 0755-86919611 成都 028-83336486 北京 010-65501188 西安 029-88348186 上海 021-64831166 济南 136 0105 2610 www.ezpro.com info@ezpro.com