

MC2000:

DJ控制器



STEP
OFF THE
DANCEFLOOR
AND INTO THE
DJ BOOTH!

serato™  DJ INTRO

MIDI

ASIO

USB

特性

- 专为Serato DJ Intro软件设计
- “即插即用”功能——USB总线供电
- 全MIDI输出——根据其他DJ软件做布局设备
- Denon DJ专业水平制造
- 直观的文件浏览控制
- 内置音频接口
- 话筒输入/线路输入

“即插即用”功能，USB数据线供电

新手打碟依靠的是坚持不懈的练习以及自己对音乐的了解，所以为什么一定要等回到家中才开始呢？如果你现在有想法，那就立刻开始吧。

使用MC2000，您无需将其接入电源插口——它是USB数据线供电，这意味着如果您与朋友聊天想要秀一下您最新的宝贝时，只需打开笔记本，使用USB数据线连接即可。



MC2000内置专业级别的USB音频接口，无需使用计算机电源和电池就能输出音频信号，也无需购买额外的设备就能从你的音箱中获得与俱乐部水平相同的卓越音质。无论您身在何处，在俱乐部、演出现场，亦或是在家里，在紧急需要设置音箱的情况下，MC2000内置接口都能为您带来方便，直接传送高质量音频信号。



MC2000的设计理念自开始便围绕著Serato DJ Intro软件。Serato DJ Intro软件可以自动检测控制器，时刻准备好开始工作——为你提供真正的“即插即用”

功能。



DENON DJ

全新的MC2000 DJ控制器传承Denon DJ的专业品质与最新技术，打造出一个人人皆能负担得起的创意神器。它可以“即插即用”地连接到Serato DJ Intro软件，提供直观的布局和控制设计，MC2000就是DJ产品中的新一代超级巨星，赶快加入进来吧！

机会来了...有了Denon DJ MC2000和Serato DJ Intro软件，搭配您的技能和想象力...您完全能够掌控全场，拥有属于您的派对！

专业混音

DJ设备能够成就也能搞砸一场表演。当您在挑选您的第一台唱机、调音台或控制器的时候，您将会面临许多的选择，然后在一大堆良莠不齐的机器面前迷失自己。

Denon DJ MC2000 DJ不仅能让您跟其他人一样可以每天在家里练习，也可以突破这个模式，为您提供各类工具和性能，让您在尖叫的人群面前自如的进行现场表演——开始您的超级DJ之旅。

serato DJ INTRO

Serato品牌拥有超过10年的软件开发经验，旗下的DJ类产品都享有盛名，其中包括很受欢迎的DJ产品，Scratch Live和ITCH。Serato DJ Intro 是Serato品牌新推出的一款非常实用的“即插即用”产品。



Serato DJ Intro支持传统的双deck式混音，处理来自计算机的数字音乐文件。数量庞大的唱片则由Serato Crate系统处理。iTunes® integration 支持快速访问现有的音乐库和播放列表中的文件。

MC2000卓越品质

凭藉著便携式设计，高质量制作工艺，MC2000已为入门级打碟器树立了一项新标准。现在它还可以与Serato DJ全面兼容，将其性能提升到了专业水平。

MC2000的布局沿用已获得成功的DN-MC6000和MC3000的设计，体积更为小巧紧凑，可与Serato DJ Intro以及其他同类型的DJ软件全面兼容。

全新的MC2000秉承Denon DJ产品一贯的专业风格和卓越品质，旋钮和推子与MC6000专业DJ控制器上的几乎完全一致，很好地满足了Denon DJ客户们对新品的期待。MC2000同时拥有最具活力的混音和专业技术，为您提供最出色的设备，是包括新手在内的专业玩家的理想之选。

iTunes®是在美国和其他国家均已注册的Apple Inc.公司的商标。

*软件需要安装



音频

	(0 dBu=0.775 Vrms, 0 dBV =1Vrms)
线路输入：	1 路立体声 非平衡RCA端
输入阻抗:	10 kΩ
电平:	0 dBV
信噪比:	超过82 dB
话筒输入：	平衡 1/4" TRS 端， (Tip接点: 热端, Ring环: 冷端, Sleeve套管: 接地)
输入阻抗:	10 kΩ
电平:	-48 - -20 dBu (单位 = -40 dBu)
USB 音频输入：	2路立体声 (4个单声道) 16 bit， Fs: 48 kHz USB B
主输出：	
非平衡:	立体声RCA端
负载阻抗:	10 kΩ
电平:	2.55 dBV (最大+10 dBV)
频率响应:	20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
总谐波失真:	低于0.05 %
串音:	低于-85 dB (1 kHz)
耳机输出：	立体声 1/4" (1 mm)
负载阻抗:	40 kΩ
电平:	超过50mW

基本参数

USB MIDI 输入/输出:	输入: 1ch, 输出: 1ch MIDI 1.0, USB B
通道推子:	(45 mm)修长型推子
交叉推子:	(45 mm) 推子
电源电压:	5V (USB 数据线电源)
功耗:	500 mA
操作温度:	+5 °C - +35 °C
操作湿度:	25 % - 85 % (无冷凝)
储存温度:	-20 °C - 60 °C

因产品不断改善，制造商保留变更参数与设计的权利，恕不另行通知。

