# PERFORMANCE系列无线系统规格参数

| | R41/R42 接收机 | R61/R62 接收机 |
|---|---|---|
| 频率响应 | A: 522 MHz - 554 MHz / B: 554 MHz - 586 MHz | 522 MHz – 586 MHz |
| 带宽 | 32 MHz | 64 MHz |
| 兼容系统 | 最高可以同时使用16个系统 (R41) / 8个系统(R42) | 最高可以同时使用24个系统 (R61) / 12个系统(R62) |
| 可切换频率 | 106 x 预设频率 | 207 x 预设频率 |
| 手动模式 | n/a | 2560 x 频率（间隔25kHz） |
| 频率响应 | 45 Hz – 18 kHz | 45 Hz – 18 kHz |
| 压缩扩张器系统 | 2:1 | 2:1 |
| 导频 | 32 kHz | 32 kHz |
| 接收系统 | 单调谐器，分集 | 单调谐器，真分集 |
| 信噪比 | 105 dB at 30 kHz偏差（A计权） | 112 dB at 30 kHz偏差（A计权） |
| 总谐波失真 | ≤.7% (33 kHz 偏差 at 1 kHz) | ≤.4% (33 kHz 偏差 at 1 kHz) |
| 灵敏度 | 5 dBμV (S/N 60 dB at 25 kHz 偏差，A计权) | 5 dBμV (S/N 60 dB at 25 kHz 偏差，A计权) |
| 自动输出(AF=0) | 平衡: -12 dBv @ 25 kHz 偏差, 600 ohm 负载<br>1/4": -18 dBv @ 25 kHz 偏差, 10 kohm 负载 | 平衡: -12 dBv @ 25 kHz 偏差, 600 ohm 负载<br>1/4": -18 dBv @ 25 kHz 偏差, 10 kohm 负载 |
| 输出接头 | 1/4", XLR | 1/4", XLR |
| 音频电平调整 | 平衡: -12 to +9 dBu<br>线路: -24 to +4 dBu (3 dB步进调整) | 平衡 -12 to +9 dBu<br>线路: -24 to +4 dBu (6 dB步进调整) |
| 范围 | 300', (91 M) | 450', (137 M) |
| 功率要求 | 100 - 240V / 50 - 60 Hz, 12V DC, 1A | 100 - 240V / 50 - 60 Hz, 12V DC, 1A |
| 尺寸 | 205 mm (W) x 206 mm (D) x 44 mm (H)<br>406 mm (W) x 209 mm (D) x 44 mm (H) (R42) | 205 mm (W) x 206 mm (D) x 44 mm (H)<br>406 mm (W) x 209 mm (D) x 44 mm (H) (R62) |
| 净重 | 1.92 lbs. / 870 g<br>4.4 lbs. / 2.0 kg (R42) | 2.43 lbs. / 1.1 kg<br>4.65 lbs. / 2.12 kg (R62) |

| | H60 | B60 |
|---|---|---|
| 射频功率输出 | 10 mW, 40 mW | 10 mW, 40 mW |
| 频率带宽 | 64 MHz | 64 MHz |
| 增益控制 | 0 dB, -6 dB, -12 dB | 0 db, -6 dB, -12 dB |
| 输入接头 | n/a | 3 pin mini-XLR |
| 包含电池 | 2 AA 1.5 V | 2 AA 1.5 V |
| 电流消耗 | 110 mA 标称 | 110 mA 标称 |
| 电池寿命 | 14 hours | 14 hours |
| 输入阻抗 | n/a | 话筒: 10 kohm, 线路: 1 Mohm |
| 最大声压级 | >140 dB (取决于话筒头类型) | 128 dB to140 dB (取决于话筒类型) |
| 尺寸 | 2.1” 机身直径, 10.43” (L),<br>53 mm机身直径, 265 mm (L) | 67 mm (W) x 90 mm (L) x 17 mm (D)<br>2.6" (W) x 3.5" (L) x .67" (D) |
| 净重 | 11.0 oz / 312 g (不含电池) | 3.0 oz / 85 g (不含电池) |

所有参数如有更改恕不告知。

AUDIX

官方微信 官方微博
易科 EZPRO
深圳 0755-86919611 北京 010-65501188 上海 021-64831166 www.ezpro.com
成都 028-83336486 西安 029-88348186 info@ezpro.com