

AP61 OM2

无线话筒系统

R61真分集接收机，配有H60/OM2手持发射器

配置有Audix OM2的高性能手持真分集无线系统。OM2是Audix最畅销的人声话筒，仅受轻微的低频近讲效应影响，拥有经过调校的中频响应和饱满的音色。OM2话筒拥有清晰和准确的声音还原能力，良好的回授抑制能力，能够承受高声压级而不发生失真，是中小型扩声系统的理想选择。随附带BNC线缆的单空间机架安装套件（用于正面安装天线），可选配件包括机架安装套件（用于在一个机架空间中安装两个系统）、有源定向天线以及最多可用于四个系统（4个通道）的天线分配系统。

特性

- R61无线接收机
- H60手持发射器
- OM2话筒头

可选频段

522 MHz – 586 MHz

R61无线接收机

频率范围	A: 522 MHz - 554 MHz / B: 554 MHz - 586 MHz
带宽	64 MHz
兼容系统	最高可以同时使用24个系统 (R61) / 12个系统(R62)
可切换频率	207 x 预设频率
手动模式	2560 x 频率 (间隔25kHz)
频率响应	45 Hz – 18 kHz
压缩扩张器系统	2:1
导频	32 kHz
接收系统	单调谐器，分集
信噪比	112 dB @ 30 kHz 偏差 (A加权)
总谐波失真	≤.4% (33 kHz 偏差 @1 kHz)
灵敏度	5 dBμV (S/N 60 dB @ 25 kHz 偏差, A加权)
音频输出 (AF=0)	平衡: -12 dBV @ 25 kHz 偏差, 600 ohm负载 1/4": -18 dBV @ 25 kHz 偏差, 10 kohm负载
输出接头	1/4", XLR
音频电平调整	平衡: -12 至 +9 dBu 线路: -24 至 +4 dBu (6 dB步进调整)
范围	450', (137 M)
功率要求	100 - 240V / 50 - 60 Hz, 12V DC, 1A
尺寸	205 mm (宽) x 206 mm (深) x 44 mm (高) 406 mm (宽) x 209 mm (深) x 44 mm (高) (R62)
净重	2.43 lbs. / 1.1 kg 4.65 lbs. / 2.12 kg (R62)

H60手持发射器

射频功率输出	10 mW, 40 mW
频率带宽	64 MHz
增益控制	0 dB, -6 dB, -12 dB
输入接头	n/a
包含电池	2 AA 1.5 V
电流消耗	110 mA 标称
电池寿命	14小时
输入阻抗	n/a
最大声压级	>140 dB (取决于话筒头)
尺寸	2.1" 机身直径, 10.43" (长), 53 mm机身直径, 265 mm (长)
净重	11.0 oz / 312 g (不含电池)

OM2话筒头

换能器类型	动圈
频率响应	50 Hz - 16 kHz
指向性	锐心型
输出阻抗	290 ohms
灵敏度	1.6 mV / Pa @ 1k
话筒头技术	VLM Type B
偏轴向声能抑制	>25 dB
最大声压级	≥140 dB
电源需求	无
极性	在输出端，振膜正向压力在2针脚产生正极性电压
材质/涂层	锌合金/黑色涂层
长度	58mm(+/- 1mm)



深圳 0755-86919611
成都 028-83336486

北京 010-65501188
西安 029-88348186

上海 021-64831166
济南 136 0105 2610

www.ezpro.com
info@ezpro.com